

SMART-NATURE



Das Smart-Nature ist ein Außenmodul mit vielen wichtigen Sensoren für Regen, Wind, Temperatur, Feuchte, und Helligkeit. Es wird im Außenbereich angebracht und dient zur Übertragung von Umweltdaten an das habitron-System.

Man kann sich dadurch über jeden Smart-Controller im Haus die Außentemperatur- und Feuchtigkeit anzeigen lassen. Es lassen sich aber auch Rollläden, Jalousien, Markisen und die Gartenbewässerung automatisiert mit Hilfe des Smart-Nature steuern.

Eigenschaften / Einsatzgebiet

- Regensensor
- Windsensor
- Außentemperatur- und Feuchtesensor
- Helligkeitssensor
- Zur automatischen Steuerung von Rollläden/Jalousien, Markisen und Gartenbewässerung, u.v.m.

Besonderheiten

- Funkuhrempfänger (DCF-77)
- Spannungsversorgung über BUS-Leitung

Bedienelemente

- 2 x Taster zum einfachen Einlernen am System

Anzeigeelemente

- 3 x LED für Betriebszustand
- 1 x LED für DCF-77 Signal

Technische Daten

- | | |
|-----------------------|---------------------------------------|
| • Abmessungen (HxBxT) | 160x290x150mm |
| • Spannung | 24V DC (±10%) |
| • Anschluss | Busstecker (4x0,8mm ²) |
| • Stromaufnahme | ≤ 80mA bei aktiver Heizung max. 420mA |
| • Schutzart | IP43 |
| • Umgebungstemperatur | -20...50°C |
| • Befestigungsart | Wandmontage oder Mastmontage |

Lieferumfang

- 1 x Smart-Nature
- Bedienungsanleitung

Benötigtes Zubehör

- Smart-Router

Artikelnummern

- | | |
|-------------------------------|---------|
| • Smart-Nature (weiß): | SN-W |
| • Smart-Nature (transparent): | SN-T |
| • Eck- und Mastbefestigung: | Z-SN-MH |
| • Smart-Router: | SRT-2 |

Anschlussbeispiel

